



LEICA SL3 LEICA SL3-S

韌體更新 3.1.1

新的

- 支持關於生態設計的法規 (EU) 2023/826 Lot6/Lot26 的要求。
- C4K和C6K的新影片格式。

改進

- 現在還可以通過影片區域的**聲音**選單和FN按鈕訪問**耳機音量**功能。
- 按下操縱杆可以開啓或關閉**放大**功能。
- 在Control Center更改圖標分配時，分配列表中已分配的選項將會打開，並顯示在列表的開始位置。
- 之前的**圖像風格**和**影片風格**選單 (在**JPG設定**下) 已與**Leica Looks**選單合並，並可以直接從主選單訪問。
- 已優化韌體更新流程。韌體更新後，所有先前的設定都將保留，並且不再顯示“是否欲將設定檔儲存至SD卡？”對話框。現在，25%的電池電量就足以啓動更新過程。
- 電子快門速度**1/16000 s**現在可用于P/A模式。
- 現在**AF-ON**功能還可以與**人物辨識**及**動物辨識**結合使用。

糾錯

- 如果在激活設定檔後更改了設定，Control Center和側邊欄中的**用戶設定**檔的圖標會標有星號*。



- 用于操纵杆分配的AF-ON功能现已保存在用户设定档中。

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。

如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。通過韌體更新，Leica FOTOS用戶也自動獲取Leica相機的相關資訊。

韌體更新的安裝可以通過兩種不同的方式完成。

- 通過Leica FOTOS應用程序
- 直接通過相機選單

為確定安裝了哪種韌體版本

- 在主選單中選擇**相機資訊**
 - 將顯示當前韌體版本。



有關相機註冊、韌體更新或下載的更多信息，以及使用說明書中所列的規格的變化和補充的資訊，請瀏覽我們網站的「客戶專區」：

<https://club.leica-camera.com>

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在韌體更新期間，您需要特別注意以下提示：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！
- 請勿卸下鏡頭！

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在**相機資訊**子選單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 刪除記憶卡中的所有韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。
(注意：檔案丟失！當記憶卡格式化時，卡內的**全部**檔案都會丟失。)
- 下載最新的韌體
- 儲存至記憶卡
 - 韌體檔案必須儲存在記憶卡的最頂層（而不是子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

通過Leica FOTOS應用程式

如果Leica相機有韌體更新，Leica FOTOS會通知您。

→ 按照Leica FOTOS中的指南進行操作

提示

- 相機韌體更新功能需要Leica FOTOS 4.8.0或更高版本。
- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

通過相機選單

→ 進行準備工作

→ 在主選單中選擇**相機資訊**

→ 選擇**相機韌體版本**

→ 選擇**開始更新**

- 出現一個有關更新資訊的詢問對話方塊。

→ 檢測版本資訊

→ 選擇**是**

→ 選擇**是/否**

- 更新自動開始。
- 該過程中下方狀態LED閃爍。
- 成功操作後出現一個相應的提示資訊，要求重新啟動。

→ 關閉並再次開啟相機

攝影鏡頭的規格


檔案格式	解析度	幀頻	位元速率	YUV/位元	解碼器	聲音		35mm	APS-C
						解碼器	採樣		
MOV	C6K 5776x3056 (17:9)	29.97fps	1939Mbps	422HQ	ProRes	LPCM	48kHz/24位元	●	n/a
		25.00fps	1618Mbps	422HQ		●			
		24.00fps	1553Mbps			●			
		23.98fps	1551Mbps			●			
	C4K 4096x2160 (17:9)	59.94fps	1944Mbps	422HQ		●		●	
		50.00fps	1622Mbps			●		●	
		29.97fps	972Mbps			●		●	
		25.00fps	811Mbps			●		●	
		24.00fps	779Mbps			●		●	
		23.98fps	778Mbps			●		●	

- 更新自動開始。
 - 該過程中下方狀態LED閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示資訊，要求重新啟動。
- 關閉並再次開啟相機

用戶設定檔


本相機所有選單設定的任意組合都可以被持久儲存，以便日後對於重複出現的拍攝情形/主體，您能快速的調用這些功能組合。本機提供六個存儲空間來儲存這類設定，此外還有可以隨時調用，而且不能變更的出廠設定（標準設定檔）。可自由選擇已儲存的設定檔名稱。

您可以將此相機的設定檔轉存到記憶卡上，例如，為了應用在其他相機上。同樣地，您也可將存放在記憶卡上的設定檔傳送到此相機當中。



未保存使用者設定檔的提示

Control Center和側邊欄中出現星號[✳]，表示使用者設定檔已更改或未與當前韌體一起保存。



提示

- 對於韌體更新後的使用者設定檔，也有可能顯示星號[✳]，因為某些設定檔設定取決於韌體版本。在這種情況下，應導出現有的使用者設定檔，將相機重置為出廠設定並重新加載使用者設定檔。

