



LEICA SL

韌體更新

韌體

相機型號	韌體版本
Leica SL	4.1

擴展

支持: LEICA USB-C DC Coupler DC-SCL6

鏡頭剖面: Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH.

改進

鏡頭的韌體

Leica APO-Summicron-SL 1:2/75 ASPH.

Leica APO-Summicron-SL 1:2/90 ASPH

Leica APO-Summicron-SL 1:2/35 ASPH.

Leica APO-Summicron-SL 1:2/50 ASPH.

Leica APO-Summicron-SL 1:2/28 ASPH.

Leica Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH.

Leica Summilux-SL 1:1.4/50 ASPH.

Leica Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16-35 ASPH.

Leica Vario-Elmarit-SL 1:2.8-4/24-90 ASPH.

Leica APO-Vario-Elmarit-SL 1:2.8-4/90-280

Leica Summicron-SL 1:2/35 ASPH.

Leica Summicron-SL 1:2/50 ASPH.

Leica Vario-Elmarit-SL 1:2.8/24-70 ASPH.

Leica Vario-Elmar-SL 100-400 1:5-6.3/100-400

韌體更新


Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。

如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。

為確定安裝了哪種韌體版本

- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**

將顯示當前韌體版本。



如果要瞭解相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格是否會因此有所變更或補充，請瀏覽我們網頁的「客戶專區」：club.leica-camera.com

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在韌體更新期間，您需要特別注意以下提示：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！
- 請勿卸下鏡頭！

提示

電池的電力不足時，會出現警告訊息。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

在**相機資訊**子菜單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

準備工作

- ▶ 充滿電並裝入電池
- ▶ 從相機中取出第二張SD卡（如果有）
- ▶ 刪除記憶卡中的所有韌體文件
建議備份記憶卡上的所有記錄，然後在相機中將其格式化。
（注意：檔案丟失！當記憶卡格式化時，卡內的全部檔案都會丟失。）
- ▶ 下載最新的韌體
- ▶ 存儲至記憶卡
韌體文件應存儲在記憶卡的最頂層（而不是子目錄中）。
- ▶ 將記憶卡插入相機
- ▶ 開啟相機

更新相機的韌體


- ▶ 進行準備
- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
- ▶ 選擇**Camera Firmware Version**
- ▶ 選擇**開始更新**
出現一個有關更新信息的對話方塊。
- ▶ 檢測版本信息
- ▶ 選擇**是**
提示信息**是否欲將配置文件儲存至SD卡?**出現。
- ▶ 選擇**是/否**
更新自動開始。
該過程中下方狀態LED閃爍。
成功操作後出現一個相應的提示信息，要求重新啟動。
- ▶ 關閉並再次開啟相機

提示

重啟後必須重新設置日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。


更新鏡頭的韌體

如果可以，也可執行鏡頭的韌體更新。相機韌體更新的提示同樣適用於鏡頭。

- ▶ 進行準備
- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
- ▶ 選擇**Lens Firmware Version**
- ▶ 選擇**開始更新**
 - 出現一個有關更新信息的對話方塊。
- ▶ 檢測版本信息
- ▶ 選擇
 - 更新自動開始。
 - 該過程中下方狀態LED閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示信息，要求重新啟動。
- ▶ 關閉並再次開啟相機

更新轉接器的韌體

如果可以，也可執行適配器的韌體更新。相機韌體更新的提示同樣適用於鏡頭。

- ▶ 進行準備
- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
- ▶ 選擇**Lens Firmware Version**
- ▶ 選擇**開始更新**
 - 出現一個有關更新信息的對話方塊。
- ▶ 檢測版本信息
- ▶ 選擇
 - 更新自動開始。
 - 該過程中下方狀態LED閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示信息，要求重新啟動。
- ▶ 關閉並再次開啟相機

提示

相應的菜單項目僅當裝有轉接器且啟用時可見。