



ライカM10 ファームウェアVersion 1.3.4.0 インストール手順

ファームウェアをVersion 1.3.4.0にアップデートすることにより、ライカ M10の機能や性能を向上することができます。

アップデート情報

対象機種	ライカ M10
バージョン	1.3.4.0
アップデートファイル名	M10-1.3.4.0-SYSTEM.FW

内容

Version	Description
バージョン 1.3.4.0	<ul style="list-style-type: none">SD カードおよびバッテリー残量表示のステータスバーの色を変更 バッテリーや SD カードの残量低下に応じて、ステータスバーの色がグリーンから黄色、そして赤に変化するようになりました。「お気に入り」項目を 2 ページまで追加可能に お気に入りのページに、最大 15 項目まで追加が可能になりました。7 項目以上を追加した場合には、自動的に 2 ページ目が追加されます。[MENU]ボタンを使ってメインメニューにクイックアクセス 「お気に入り」の最後のページで[MENU]ボタンを押すと、「メインメニュー」の 1 ページ目を表示するようになりました。また、「メインメニュー」で[MENU]ボタンを押すと、次のページにスクロールできるようになりました。オートレビューの表示画面を設定可能に オートレビュー使用時に、メインメニューの[EVF/液晶画面の切替]の「オートレビュー画面」で、「オート」、「EVF」または「液晶画面」を選ぶことで、いずれの画面にデフォルトで表示するのを選択できるようになりました。お気に入りメニューから、「M-ISO」に直接アクセス可能に 「M-ISO」をお気に入りに登録ができるようになりました



- **ライブビュー使用時に、撮影後のブラックアウト時間を短縮**

ライブビューでの撮影時、とくにオートレビューが OFF の時に、撮影後の画面がブラックアウトする時間を大幅に短縮しました。

その他の軽微な不具合を修正しました。

ファームウェアのアップデート方法

バッテリーをフル充電して、カメラに入れます。

1. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
2. ファームウェアの更新に使用する SD カードを準備します。
 - a. 容量が 200MB 以上ある SD メモリーカードを使用してください。
 - b. 事前にカメラで SD カードをフォーマットすることを推奨いたします。
 - c. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
 - d. ダウンロードしたアップデートファイルを SD メモリーカードのルートディレクトリ(最上層)にコピーします。
 - e. SD カードをパソコンから取り出します。
3. SD メモリーカードをカメラに挿入して、カメラの電源を入れます。
4. メインメニュー→[カメラ情報]→[カメラファームウェア]の順に選びます。
5. “Yes”を選択してアップデートを開始します。
 - a. 必要に応じて、ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存してください。
 - b. アップデートが完了するまで待ちます。
 - c. カメラの電源を入れ直します。(SD カードは取り出さないでください)
 - d. ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存した場合は、保存したユーザープロフィールを読み込むかどうか、選択してください。
6. これでファームウェアのアップデートは完了です。

ご注意

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したり、レンズを取り外したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。