



라이카 Q (Typ 116) 펌웨어 설치 방법

Firmware 3.0

고객님께,

고객님의 라이카 Q (Typ 116)에 펌웨어 3.0을 설치하면 아래와 같은 기능이 추가됩니다.

Update Contents

Model Number	LEICA Q
Update Version	3.0
Update Filename	Q116_30_.qf

Overview

Version	Description
버전 3.0	<ul style="list-style-type: none">● 즐거찾기 메뉴: 이제 즐겨찾기 메뉴에서 최대 15 개의 설정을 입력하고 저장할 수 있습니다.● 절전 모드 : 필요 시, 카메라가 10 초 후 스탠바이 모드로 전환되도록 설정할 수 있습니다.● FN 버튼의 기능 확대: 이제 더 많은 옵션을 선택하여 멀티 기능 버튼을 프로그래밍할 수 있습니다.● 사용자 프로필: 메모리카드에 프로필을 저장하거나 불러올 수 있습니다.● OIS - 옵션 '자동' 설정: 셔터 속도가 1/60 초 이하일 경우 광학 이미지 안정화를 자동으로 활성화합니다.● EVF/LCD 설정 옵션: 해당 메뉴 항목을 FN 버튼으로 불러올 수 있습니다.● 전자 셔터 설정: 전자 셔터를 영구적으로 활성화할 수 있도록 설정할 수 있습니다.● DNG 파일: 카메라의 DNG 파일 처리 속도가 증가되었습니다.● 오토포커스 필드: 마지막으로 사용된 AF 필드를 기억하여 카메라의 전원을 켤 때 다시 불러옵니다.

- **셀프 타이머:**

셀프 타이머 설정이 기억되어 카메라의 전원을 켜 때 다시 불러옵니다.

- **노출 미리보기 비활성화 옵션:**

수동 촬영 모드에서 노출 미리보기를 비활성화 할 수 있습니다. 노출 미리보기 비활성화 옵션은 특히 플래시 시스템이 있는 스튜디오, 노출이 부족한 설정이나 어두운 환경에서 촬영 시 유용합니다.

- **이미지 다시보기:**

자동 이미지 다시보기가 셔터 릴리즈 버튼을 누르고 있는 한 활성화되어 있습니다.

라이카 Q 에 새로운 펌웨어를 설치하기 위해 아래의 절차를 따라주십시오:

1. 카메라의 전원을 끕니다.
2. 카메라에서 배터리를 제거하고 100% 충전 뒤 다시 카메라에 넣습니다.
3. 새로운 펌웨어를 컴퓨터에 다운로드 받습니다.
4. 메모리 카드를 준비합니다:
 - a. 메모리 카드엔 60MB 이상의 여유가 있어야 합니다.
 - b. 설치 프로세스를 시작하기 전에 메모리 카드를 한번 포맷하는 것을 추천합니다.
5. 펌웨어 파일을 준비된 메모리 카드의 가장 상위 폴더에 복사하여 붙여넣습니다.
6. 메모리 카드를 카메라에 넣습니다.
7. 비디오 버튼을 누른 채 카메라의 전원을 켭니다.
8. 업데이트를 시작하기 위해 YES 를 누르십시오.
9. 프로세스가 완료될 때 까지 대기합니다.
10. 업데이트가 끝나면 카메라를 재시작 하십시오.

경고:

카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드 혹은 배터리 분리를 절대 하지 마십시오. (특히 스텝 8, 9 중) **당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다.!**