



ライカM10 ファームウェアインストール手順

Firmware 1.10.4.0

ファームウェアをVersion 1.10.4.0にアップデートすることにより、ライカ M10の機能や性能を向上することができます。

アップデート情報

対象機種	ライカ M10
バージョン	1.10.4.0
アップデートファイル名	M10-1.10.4.0-CUSTOMER.FW

内容

バージョン	内容
バージョン 1.10.4.0	以下の新しいレンズに対応しました。 <ul style="list-style-type: none">- ライカ タンバール M f2.2/90mm- ライカ ノクティルックス M f1.25/75mm ASPH.



ファームウェアのアップデート方法

フル充電したバッテリーをカメラに入れます。

1. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
2. ファームウェアの更新に使用する SD カードを準備します。
 - a. 容量が 200MB 以上ある SD メモリーカードを使用してください。
 - b. 事前にカメラで SD カードをフォーマットすることを推奨します。
 - c. ダウンロードしたアップデートファイルを SD メモリーカードのルートディレクトリ(最上層)にコピーします。
 - d. SD カードをパソコンから取り出します。
3. SD メモリーカードをカメラに挿入して、カメラの電源を入れます。
4. メインメニュー→[カメラ情報]→[カメラファームウェア]の順に選びます。
5. “Yes”を選択してアップデートを開始します。
 - a. 必要に応じて、ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存してください。
 - b. アップデートが完了するまで待ちます。
 - c. カメラの電源を入れ直します。(SD カードは取り出さないでください)
 - d. ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存した場合は、保存したユーザープロフィールを読み込むかどうか、選択してください。
6. これでファームウェアのアップデートは完了です。

ご注意

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したり、レンズを取り外したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。