



Instructions d'installation pour le Leica M10

Firmware 2.4.5.0

Cher client,

En installant le firmware 2.4.5.0 sur votre Leica TL2, vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances accrues pour votre appareil photo.

Contenu de la mise à jour

Modèle	LEICA M10
Version de mise à jour	2.4.5.0
Nom du fichier de mise à jour	M10-2.4.5.0-CUSTOMER.FW

Présentation

Version	Description
---------	-------------

Version	– Optimisation du menu Supprimer
2.4.5.0	L'interface-utilisateur graphique de suppression des images a été redéveloppée.
	– Disponibilité de temps de poses plus longs.
	Au réglage ISO de base, il est maintenant possible d'effectuer une pose longue jusqu'à 4 minutes.
	– Nouveau mode continu avec cadence plus lente.
	Un mode d'acquisition en continu complémentaire (lent, 3 images par seconde) est désormais disponible. Il facilite l'enregistrement de vues isolées tout en restant en mode continu.
	– "Chargement de Profil" désormais disponible dans le menu favoris.
	– Une estimation de l'ouverture sélectionnée est maintenant indiquée dans les données EXIF.

L'appareil estime l'ouverture utilisée en comparant la luminosité mesurée à travers l'objectif et la luminosité mesurée de manière externe. Cette valeur est désormais enregistrée dans la donnée EXIF "valeur d'ouverture". La prise de vues de sujets à haut contraste ou d'objets noirs ou blancs peut parfois conduire à une mauvaise interprétation de l'ouverture estimée.

– Fonction de désactivation de la LED

La LED rouge clignotante au dos de l'appareil peut désormais être désactivée dans le menu de réglages de personnalisation. Cela permet à l'utilisateur de supprimer le clignotement de la LED s'il estime qu'elle est trop voyante ou gênante, et rendre ainsi l'appareil encore plus discret.

– Réglage Auto-ISO

Le réglage Auto-ISO est désormais à 200 ISO pour le réglage ISO de base afin de maximiser la performance en matière de dynamique.

La mise à jour corrige également quelques erreurs et apporte d'autres améliorations mineures.

Suivre les étapes ci-dessous pour installer le nouveau firmware sur votre Leica M :

Recharger la batterie à 100% et la remettre dans l'appareil.

1. Télécharger le fichier du nouveau firmware sur votre ordinateur.
2. Préparer une carte SD pour l'installation :
 - a. S'assurer que la carte dispose d'au moins 200 Mo d'espace disque libre.
 - b. Il est recommandé de formater au préalable la carte dans l'appareil.
 - c. Télécharger le fichier du nouveau firmware sur votre ordinateur.
 - d. Copier le fichier du firmware dans le répertoire racine de la carte SD.
 - e. Éjecter normalement la carte SD de l'ordinateur.
3. Engager la carte SD dans l'appareil et mettre celui-ci en service.
4. Aller dans le Menu principal / Information / Firmware de l'appareil.
5. Appuyer sur "Oui" pour confirmer et lancer le processus.
 - a. Vous devrez peut-être sauvegarder les profils en cours sur la carte SD avant de procéder à la mise à jour.
 - b. Attendre que l'installation soit entièrement terminée.
 - c. Redémarrer l'appareil sans éjecter la carte SD.
 - d. Après le redémarrage, recharger les profils sauvegardés depuis la carte SD.
6. La mise à jour est terminée.

ATTENTION :

NE JAMAIS éteindre l'appareil ou retirer la batterie, la carte SD ou l'objectif pendant que le processus de mise à jour est en cours. **LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT L'APPAREIL !**