



# LEICA SL2 LEICA SL2-S

固件更新 6.3.0

## 扩展

- 现已支持新款M系列镜头 (Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH.)。

## 改进

- Leica SL2-S: 在视频模式下进行手动对焦时, 放大视图中的对焦峰值显示效果得到提升。
- 修复了一个问题: 在特定条件下, 当蓝牙/远程唤醒功能处于启用状态时, 即使相机已关闭, 电池仍可能耗尽。
- 修复了与 Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. 镜头配合使用时, 暗角校正可能导致过度补偿的问题。
- 修复了在视频模式下使用某些 L 卡口镜头时, 可能无法进行手动对焦的问题。
- 修复了使用 Adobe Camera Raw AI 降噪功能时, DNG 文件底部可能出现图像伪影的问题。
- 修复了在 Cine 模式下使用某些 L 卡口电影镜头时, T 值显示不准确的问题。

## 固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。

如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。通过固件更新，Leica FOTOS用户也自动获取Leica相机的相关信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- 在主菜单中选择**相机信息**
  - 将显示当前固件版本。



有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

<https://club.leica-camera.com>

## 执行固件更新

中断正在进行的固件更新，可能会导致设备的严重损坏和无法修复！

因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下提示：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出存储卡！
- 请勿取出电池！
- 请勿卸下镜头！

### 提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中，您会找到更多的设备和特定于国家/地区的许可标志和编号。

## 准备工作

- 充满电并装入电池
- 从相机中取出第二张SD卡（如果有）
- 删除存储卡中的所有固件文件
  - 建议备份存储卡上的所有记录，然后在相机中将其格式化。（注意：数据丢失！格式化存储卡时，卡上**所有**的数据都将丢失。）
- 下载最新的固件
- 保存至存储卡
  - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层（而不是子目录中）。
- 将存储卡插入相机
- 开启相机

## 更新相机的固件

- 进行准备
- 在主菜单中选择**相机信息**
- 选择**Camera Firmware Version**
- 选择**开始更新**
  - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
- 检测版本信息
- 选择**是**
  - 对话框**是否将配置文件保存到SD卡上?**出现。
- 选择**是/否**
  - 更新自动开始。
  - 期间,下方的状态LED会闪烁。
  - 成功操作后出现一个相应的提示信息,要求重新启动。
- 关闭并再次开启相机

### 提示

- 重启后必须重新设置日期&时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。

## 更新镜头的固件

如果情况允许,可以对Leica SL镜头以及L-Mount联盟的所有其他镜头进行固件更新。

Leica SL镜头的固件更新通常已随相机固件的当前版本一并导入,因此不需手动执行。如果在相机更新期间安装了SL镜头,此镜头也会自动配备最新的固件。否则,在其第一次安装到具有更新固件的相机时,一个相应的询问对话框将会出现。

相机固件更新的提示同样适用于镜头。

- 进行准备
- 在主菜单中选择**相机信息**
- 选择**Lens Firmware Version**
- 选择**开始更新**
  - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
- 检测版本信息
- 选择**是**
  - 更新自动开始。
  - 期间,下方的状态LED会闪烁。
  - 成功操作后出现一个相应的提示信息,要求重新启动。
- 关闭并再次开启相机