



Istruzioni di installazione per – Firmware 1.0.0.4 per Leica M-D (Typ 262)

Gentili Clienti,

Installando il firmware sopra menzionato sulla vostra Leica M-D, la fotocamera si spegnerà automaticamente (modo risparmio energetico) dopo 10 minuti di mancato utilizzo.

Contenuti dell'aggiornamento

Denominazione modello	Leica M-D (Typ 262)
Versione aggiornamento	Versione 1.0.0.4
Nome file aggiornamento	MD262_1004.FW

Panoramica

Versione	Descrizione
M-D (Typ 262) Versione 1.0.0.4	Miglioramenti nelle prestazioni: <ul style="list-style-type: none">• La fotocamera si spegnerà automaticamente (modo risparmio energetico) dopo 10 minuti di mancato utilizzo.

Procedura per l'aggiornamento del firmware

Procedura:

1. Spegner la fotocamera.
2. Inserire la scheda di memoria in un lettore di schede integrato o in uno collegato al computer.
3. Formattare la scheda di memoria.
4. Scaricare il file del firmware dal nostro sito web al link "FIRMWARE".
5. Salvare il file *.FW al livello superiore della struttura della scheda.
7. Rimuovere la scheda di memoria dal lettore di schede.
8. Accertarsi che la fotocamera sia spenta, inserire la scheda di memoria nella fotocamera e chiudere la copertura inferiore.
9. Tenere premuto il tasto funzione e accendere la fotocamera.

La procedura di aggiornamento sia avvia. Possono essere necessari fino a 15 minuti.

Visualizzazioni

	LED nel mirino (sempre acceso)	LED sul dorso
Durante la procedura	UP	acceso
Dopo l'aggiornamento	UP	spento
Carica della batteria insufficiente per la procedura di aggiornamento	bc	lampeggio lento
Aggiornamento impossibile	Err	lampeggio veloce

ATTENZIONE:

Si raccomanda di **non** spegnere la fotocamera, di **non** rimuovere la scheda di memoria SD e di **non** rimuovere l'obiettivo in fase di aggiornamento del firmware della fotocamera.

QUESTO POTREBBE CAUSARE DANNI SERI ALLA FOTOCAMERA!

Una volta installata la nuova versione del firmware, tutti i profili utente saranno eliminati e andranno reimpostati dopo che si è installato il nuovo firmware. Vi raccomandiamo di prendere nota delle specifiche impostazioni prima dell'aggiornamento.

Se la batteria non avesse carica sufficiente, vedrete un corrispondente messaggio di avviso.