Leica T (Typ 701) – 펌웨어 1.55 업데이트 안내

고객님께,
라이카 T (Typ 701) 카메라에 펌웨어 1.55 를 업데이트 하면 아래와 같은 업데이트가 이루어집니다.

Update Contents

Model Number	LEICA T (Typ 701)
Update Version	Version 1.55
Update File Name	T701_V155.TUF.zip T701_V155.TUF

Description

Version	Description
Version 1.55	**퍼포먼스 개선:** ➢ 새롭게 출시된 APO-Macro-Elmarit-TL 60mm/f2.8 ASPH. 렌즈의 AF 기능 및 모든 활용이 가능해졌습니다.
Version 1.51	**버그 개선:** ➢ 라이카 앱과 비조플렉스 동시 사용 시 발생하던 오류가 개선되었습니다.
Version 1.5	**기능 개선:** ➢ WiFi 다이렉트 모드: 카메라는 WiFi Access Point (AP) 를 직접 생성할 수 있으며 다양한 스마트 기기와 직접 연결이 가능합니다. ➢ WiFi 연결: 기존의 네트워크와의 자동 연결 기능이 한층 안정되고 빨라졌습니다. **버그 개선:** ➢ WiFi 연결 문제 개선
Version 1.4	**기능 개선:**

- 스타트 시간: 카메라의 초기 부팅 시간은 예전 펌웨어와 비교하여 확연히 빨라졌습니다. (<0,75 초)
- AF 속도: 1.4 펌웨어는 예전 펌웨와와 비교시 100% 개선된 AF 속도를 보장합니다. (*CIPA 기준으로 측정 시 460ms 에서 860ms 으로 상승)
- 터치 반응 속도: 터치 스크린의 반응 속도가 전체적으로 개선되었습니다. 특히 재생 모드에서 스크롤이나 탭 기능이 예전보다 훨씬 부드러워졌습니다.
- 신형 TL 렌즈와 SL 렌즈 호환:
  주의: 새로운 펌웨어 1.4 의 설치가 없이는 라이카 T 에 라이카 SL 렌즈를 사용할 수 없습니다.

버그 개선:

- 오디오/ 비디오 씽크
- 앱에서의 DNG + Jpeg 셋팅
- 앱에서의 AF 셋팅
- 다이얼의 오작동

펌웨어 업데이트 방법

1. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드 받고 압축을 풀기 위해 더블 클릭 하십시오.
2. 펌웨어 파일을 SD 메모리 카드의 가장 상위 폴더에 복사해 넣으십시오.
3. 카메라의 전원을 끄십시오.
4. 완충된 배터리를 카메라 바디에 넣으십시오. 배터리가 완충되지 않은 경우엔 업데이트 프로세스가 화면에 나타나지 않습니다.
5. SD 메모리 카드를 카메라에 넣으십시오.
6. 카메라 전원을 켜는 동시에 비디오 릴리즈 버튼을 누르십시오.
7. 펌웨어 업데이트 화면이 나오면 OK 를 누르십시오.
8. 라이카 T 의 업데이트 프로세스가 시작됩니다. 과정은 90 초 정도가 소요됩니다.
9. 업데이트가 끝나면 카메라를 다시 시작하십시오.

경고:
카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드나 렌즈 분리를 절대 하지 마십시오.
당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다.!