



ライカQ(Typ116) **ファームウェア3.1** インストール手順

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

更新内容

機種名	LEICA Q (Typ 116)
更新バージョン	Version 3.1
更新ファイル名	Q116_31_.quf

詳細

バージョン	詳細
バージョン 3.1	Easy Connect <ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 接続用 QR コードを表示 QR コードを表示してスマートフォンと簡単にペアリングできるようにしました。ワイヤレス LAN の名称とパスワードを固定 ワイヤレス LAN の名称とパスワードを設定するサブメニューを廃止しました。ワイヤレス LAN 接続モードのメニュー廃止 接続モードを設定するサブメニューを廃止しました。

ファームウェアのアップデート手順

1. カメラのメインスイッチをオフにします。
2. フル充電したバッテリーをカメラに入れます。
3. 最新版のファームウェアを PC にダウンロードします。
4. アップデートに使う SD カードを用意します。
 - a. 容量に余裕がある SD カードを使用してください。
 - b. アップデートファイルをコピーする前に、カメラで SD カードをフォーマットしてください。
5. SD カードの最上層にダウンロードしたファイルをコピーします。
6. SD カードをカメラに挿入します。
7. 動画撮影ボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
8. ファームウェアのアップデートメニューが表示されますので「はい」を選択してください。
9. ユーザープロファイルを保存する場合は「はい」を選択してください。
10. ライカ Q のアップデートが開始されます。更新には約 90 秒かかります。
11. アップデートが完了したら、カメラの電源を入れ直してください。
12. ユーザープロファイルを SD カードに保存している場合は、保存したユーザープロファイルを読み込んでください。

注意事項:

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。これらの行為は、カメラの故障の原因となります。

また、ファームウェアのアップデートでカメラの設定や画像番号が初期化されることがあります。