LEICA SL2
LEICA SL2-S

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 6.2.0

РАСШИРЕНО

- Поддерживаются требования Lot6/Lot26, Регламента (ЕС) 2023/826 по экодизайну.

RU

ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Компания Leica постоянно работает над совершенствованием и оптимизацией вашей камеры. Поскольку управление очень многими функциями камеры осуществляется исключительно программным обеспечением, некоторые из этих улучшений и расширений функциональных возможностей могут быть установлены позже. Для этой цели компания Leica время от времени предоставляет обновления встроенного ПО, которые доступны для загрузки на нашем веб-сайте.

Если ваша камера была зарегистрирована, вы будете получать от компании Leica извещения о наличии новых обновлений. Пользователи Leica FOTOS будут также автоматически получать информацию об обновлениях встроенного ПО для их камер Leica.

Установка обновлений ПО может проходить двумя различными способами.

– легко через приложение Leica FOTOS
– напрямую через меню камеры

Для того, чтобы узнать, какая версия встроенного ПО используется в вашей камере

→ в главном меню выбрать Информация о камере

- Отобразятся актуальные версии прошивки.

Подробную информацию о регистрации и обновлении встроенного ПО для вашей камеры, а также об изменениях и дополнениях к моделям, внесенным в данную инструкцию, вы найдёте в разделе «Клиентская зона» на веб-сайте:
https://club.leica-camera.com

ПРОВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Прерывание процесса обновления встроенного ПО может привести к серьезным и непоправимым повреждениям Вашего оборудования!

Поэтому Вам следует обратить особое внимание на следующие указания во время обновления встроенного ПО:

- Не выключайте камеру!
- Не вынимайте карту памяти!
- Не вынимайте аккумуляторную батарею!
- Не снимайте объектив!

Указания

- Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, появится предупреждающее сообщение. В этом случае сначала зарядите аккумуляторную батарею и повторите затем описанную ниже процедуру.
- В подменю Информация о камере указаны другие регистрационные знаки и номера для определенных устройств и стран.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

→ полностью зарядить и установить аккумуляторную батарею

→ при возможном наличии второй карты памяти SD извлечь её из камеры

→ удалить все возможные находящиеся на карте памяти файлы прошивки

- Рекомендуется также перенести и сохранить все снимки с карты памяти, а затем отформатировать её в камере.
  (Внимание: Утрата данных! При форматировании карты памяти все сохраненные на ней данные будут удалены.)

→ загрузить актуальное ПО

→ сохранить его на карте памяти

- Файл прошивки должен быть сохранен на самом верхнем уровне карты памяти (не в подкаталоге).

→ вставить карту памяти в камеру

→ включить камеру

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ КАМЕРЫ

→ выполнить подготовку

→ в главном меню выбрать Информация о камере

→ выбрать Camera Firmware Version

→ выбрать Начать обновление

- Появится запрос с информацией об обновлении.

→ проверить информацию о версии

→ выбрать Да

- Появится запрос Сохранить профили на карте SD?.

→ выбрать Да/Нет

- Обновление запустится автоматически.
- Во время выполнения операции мигает нижний индикатор состояния.
- После успешного завершения появится соответствующее сообщение с запросом о перезапуске.

→ выключить и снова включить камеру

Указание

- После повторного запуска нужно выставить заново дату, время и язык. Появляется соответствующий экран с запросами.

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ ОБЪЕКТИВА

По доступности можно проводить обновления встроенного ПО для объективов Leica SL, а также для всех других объективов L-Mount-Alliance.

Обновления встроенного ПО для объективов Leica SL проводятся, как правило, совместно с обновлением текущей версии ПО камеры и поэтому не должны выполняться вручную. Если во время обновления прошивки камеры прикреплен SL-объектив, то он будет также автоматически оснащен текущей версией ПО. В противном случае при первой его установке на камеру с обновленным ПО появится соответствующий запрос.

Указания по обновлению ПО для камеры действуют соответствующе и здесь.

→ выполнить подготовку

→ в главном меню выбрать Информация о камере

→ выбрать Lens Firmware Version

→ выбрать Начать обновление

- Появится запрос с информацией об обновлении.

→ проверить информацию о версии

→ выбрать Да

- Обновление запустится автоматически.
- Во время выполнения операции мигает нижний индикатор состояния.
- После успешного завершения появится соответствующее сообщение с запросом о перезапуске.

→ выключить и снова включить камеру