



LEICA Q3

LEICA Q3 43

韌體更新 3.1.1

新的

- 支持關於生態設計的法規 (EU) 2023/826 Lot6/Lot26 的要求。
- 影片模式下的新AF速度選項
- 新增選單區域自動對焦設定，其中AF敏感度和AF速度可單獨定制
- 自動對焦追蹤起始位置選單項已移至自動對焦設置選單區域

改進

- 自動對焦連續拍攝的新設置選項：5 fps, 12 bit, AF。
- 現在可以通過FN按鈕調用自動對焦測距區回歸中央功能。
- 電子快門速度1/16000 s現在可用于P/A模式。

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。


如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。通過韌體更新，Leica FOTOS用戶也自動獲取Leica相機的相關資訊。

韌體更新的安裝可以通過兩種不同的方式完成。

- 通過Leica FOTOS應用程式
- 直接通過相機選單

為確定安裝了哪種韌體版本

- 在主選單中選擇**相機資訊**
 - 在選單項目**韌體**旁，會顯示當前的韌體版本名稱。



有關相機註冊、韌體更新或下載的更多信息，以及使用說明書中所列的規格的變更和補充的資訊，請瀏覽我們網站的「客戶專區」：

<https://club.leica-camera.com>

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在韌體更新期間，您需要特別注意以下提示：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！

通過LEICA FOTOS應用程式

如果Leica相機有韌體更新，Leica FOTOS會通知您。

→ 按照Leica FOTOS中的指南進行操作

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 另外，韌體更新也可通過相機選單安裝。

通過相機選單

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 刪除記憶卡中的所有韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。(注意：檔案丟失！當記憶卡格式化時，卡內的全部檔案都會丟失。)
- 下載最新的韌體
- 儲存至記憶卡
 - 韌體檔案必須儲存在記憶卡的最頂層（而不是子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在**相機資訊**子選單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

更新相機的韌體

- 進行準備工作
- 在主選單中選擇相機資訊
- 選擇韌體
- 選擇開始更新
 - 出現一個有關更新資訊的詢問對話方塊。
- 檢測版本資訊
- 選擇是
 - 提示信息是否欲將設定檔儲存至SD卡？出現。
- 選擇是/否
 - 更新自動開始。
 - 在這個過程中，狀態LED會閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示資訊，要求重新啟動。
- 關閉並再次開啟相機

提示

- 重啟後必須重新設定日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。
- 如果通過Leica FOTOS導入更新，則這些設定會被自動採用。