LEICA X1 Firmware Update 2.0

徕卡 X1 固件更新版本2.0

此固件版本添加了一些相机功能（见下文），并且在多方面增强了相机性能：
- 提高图像质量
- 提高自动对焦(AF)反应，尤其是在弱光条件下和拍摄物体低对比度情况下
- 提高手动对焦(MF)设置精准度，因为现在显示器图像始终处于光圈大开的情况
- 缩短曝光之间的时间滞后

注意：
相机固件版本可以查看相应菜单项3.33（见使用说明，23/57页）

手动对焦功能

操作（见使用说明，34页）
手动对焦操作现在可以由设置盘(1.18)转动多快来决定。
粗调焦：快速转动设置盘
精准调焦：缓慢转动设置盘
这使得可以达到更快和更精准的设置。

景深信息（见使用说明，10/11页）
当使用设置盘进行(1.18)手动调焦操作时，距离尺(2.1.19)将在屏幕底部(1.27)显示，并且现在还包括由景深产生的远近端标记。
这使得可以选择将拍摄物体单一部分的最佳锐度作为对焦，例如人物拍摄；或者使得可用景深（即区域呈现大幅）被尽可能多地纳入拍摄，例如景观拍摄。

测光记忆锁定（见使用说明，40页）
现在可以通过按住 DELETE/FOCUS（删除/对焦）键(1.15)超过1秒来锁定手动设置焦点位置。
这被证明对防止无意错过设置是十分有效的，尤其是在连续拍摄同一被摄物体时。

其它

- 当用设置盘(1.18)进行手动对焦操作时，距离尺(2.1.19)在屏幕底部(1.27)显示，现在还将显示额外的米和英尺递增。
  这使得可以根据估算及更快的手动对焦从而更容易取得粗预设。

- 手动设置对焦位置即使在相机关闭或重新打开后仍保留 （见使用说明，22页）。这被证明是十分有用的，例如，在类似距离长时间多次拍摄被摄物，而相机为了节省电量在拍摄期间被关闭。

ISO感光度功能

当半按压快门释放按钮(1.8)时，将显示相机设置的自动ISO(AUTO ISO)值（2.1.3，见使用说明，10/29页），即当自动对焦和曝光设置被锁定时（见使用说明，40页），不论显示信息是否被打开或关闭（见使用说明，26页）。

其它功能

自动关机（AUTO POWER OFF）菜单项（见使用说明书，26页）现在包括一个1分钟的设置选项。
额外的设置选项允许电源管理微调到当时的操作条件，从而更好地例如电池容量。

my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com

93 365 II / 11 / BX / B