



LEICA Q3

LEICA Q3 43

FIRMWARE UPDATE 3.1.1

NEW

- エコデザインに関する規則 (EU) 2023/826のLot6/Lot26の要求事項を支持する。
- 動画モードのサブメニュー「AFスピード」に新たな選択肢が追加
- AF設定のサブメニューAF感度とAFスピードがカスタマイズできる様に
- メニュー項目AFTラッキング 開始位置がメインメニューAF設定に移動

改善機能

- 連続撮影に新たな選択肢5 fps, 12 bit, AFが追加
- メニュー項目AFフレームを中央に移動するがFNボタンで呼び出せる様に
- 電子シャッターのシャッタースピード1/16000sがP/A-モードに設定時に選択可能に

ファームウェア アップデート

ライカは、製品の機能の向上や不具合の改善に継続的に取り組んでいます。デジタルカメラでは多くの機能がファームウェアで制御されており、お買い上げの後でも機能を追加したり不具合を改善したりすることが可能です。本製品をユーザー登録された方には、最新ファームウェアのリリース情報を随時お届けいたします。


最新のファームウェアをダウンロードして、本製品をアップデートしてください。また、アプリ「Leica FOTOS」のユーザーは、ファームウェアのアップデート情報をアプリ内で自動的に受け取ることができます。

ファームウェアのアップデートは以下の方法で行うことができます。

- 楽にアプリ「Leica FOTOS」から
- カメラメニューから

現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認するには

- メインメニューで**カメラ情報**を選択する。
 - メニュー項目**ファームウェア**の隣に、バージョンが表示されます。



ファームウェアのアップデート情報、アップデートに伴う改善内容や追加機能、およびカスタマー登録について詳しくは、以下のサイトからご覧いただけます。

<https://club.leica-camera.com>

ファームウェアをアップデートする

ファームウェア アップデートを中断すると、カメラに重大かつ修復不可能な損傷を与える可能性があります。

ファームウェアのアップデート中には以下の事項を順守してください。

- カメラの電源を切らない。
- メモリーカードを取り出さない。
- バッテリーを取り出さない。

専用アプリ「Leica FOTOS」から

アプリ「Leica FOTOS」のホーム画面にてカメラのファームウェア・アップデート情報を受け取ることができます。

→ アプリ「Leica FOTOS」の指示に従う。

メモ

- バッテリー残量が十分でない場合は、警告メッセージがモニターに表示されます。バッテリーを充電してからファームウェアをアップデートしてください。
- アップデートはカメラメニューからでもできます。

カメラメニューから

使用前の準備

→ バッテリーを満充電し、カメラに入れる。

→ メモリーカードに他のファームウェアが保存されている場合は、必要のないものを消去する。

- メモリカードに保存されているすべての画像をバックアップしてから、カメラでフォーマットすることをお勧めします。

（注意：データ消失！フォーマットするとすべてのデータが削除されます。元に戻すことはできませんのでお気をつけください。）

→ 最新のファームウェアをダウンロードする。

→ メモリーカードに保存する。

- ファームウェアファイルは必ずメモリーカード最上位階層に保存してください。下位階層では読み込みができません。

→ メモリーカードをカメラに挿入する。

→ カメラの電源を入れる。

メモ

- バッテリー残量が十分でない場合は、警告メッセージがモニターに表示されます。バッテリーを充電してからファームウェアをアップデートしてください。
- **カメラ情報**のサブメニューにて国別に承認登録マークや番号を確認することができます。

カメラのファームウェアをアップデートする

- 準備する。
- メインメニューで**カメラ情報**を選択する。
- **ファームウェア**を選択する。
- **アップデートを開始**を選択する。
 - アップデートに関する情報とメッセージが表示されます。
- バージョン情報を確認する。
- **はい**を選択する。
 - **プロフィール情報を SDカードに記録しますか?**というメッセージが表示されます。
- **はい**または**いいえ**を選択する。
 - アップデートが自動的に開始します。
 - 処理中はLEDランプが点滅します。
 - 正常に完了すると、再起動を促すメッセージが表示されます。
- カメラの電源を入れなおす。

メモ

- 再起動後には、日付、時刻、言語を再設定する必要があります。確認メッセージが表示されます。
- Leica FOTOSからアップデートする場合は自動で設定されます。