



ライカM10 ファームウェアインストール手順

Firmware 2.6.5.0

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

更新内容

機種名	LEICA M10
更新バージョン	2.6.5.0
更新ファイル名	M10-2.6.5.0-CUSTOMER.FW

詳細

バージョン	詳細
バージョン 2.6.5.0	<p>改善内容:</p> <ul style="list-style-type: none">● 新 Wi-Fi アプリ「Leica FOTOS」に対応 新アプリ「Leica FOTOS」を使って、スマートフォンとライカのカメラを Wi-Fi 接続できるようになりました。● Wi-Fi 接続用 QR コードを表示 スマートフォンと簡単にペアリングできるよう QR コードを表示できるようにしました。● WLAN の名称とパスワードを固定 WLAN 名称とパスワードを設定するサブメニューを廃止しました。● 接続モード設定用のサブメニューを廃止 接続モードを設定するサブメニューを廃止しました。



ファームウェアのアップデート方法

フル充電したバッテリーをカメラに入れます。

1. アップデートファイルをパソコンにダウンロードします。
2. ファームウェア更新用に SD メモリーカードを準備します。
 - a. 容量に余裕がある SD メモリーカードを使用してください。
 - b. SD メモリーカードは事前にカメラでフォーマットすることを推奨します。
 - c. SD メモリーカードの最上層に最新版のファームウェアファイルをコピーします。
 - d. SD メモリーカードをパソコンから取り出します。
3. SD メモリーカードをカメラに挿入して、カメラの電源を入れます。
4. メインメニュー→[カメラ情報]→[カメラファームウェア]の順に進みます。
5. “Yes”を選択してアップデートを開始します。
 - a. 必要に応じて、ユーザープロフィールを SD メモリーカードに保存してください。
 - b. アップデートが完了するまで待ちます。
 - c. カメラの電源を入れ直します。(SD カードは取り出さないでください)
 - d. ユーザープロフィールを保存した場合は、プロフィールの読み込みを選択してください。
6. 以上でファームウェアのアップデートは完了です。

ご注意

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したり、レンズを取り外したりしないでください。

ファームウェアのアップデート中にこれらの操作を行うと、カメラが故障するおそれがあります。