



**LEICA CL**

韌體更新4.1

## 韌體4.1

**\_已改進:** 修正韌體中的錯誤



您可在此下載詳細的使用說明書:

[www.leica-camera.cn/service-support/support/download.html](http://www.leica-camera.cn/service-support/support/download.html)

## 韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。

如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。

### 為確定安裝了哪種韌體版本

- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
  - 當前的韌體版本顯示在菜單項目**Camera Firmware Version**的旁邊。

如果要瞭解相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格是否會因此有所變更或補充，請瀏覽我們網頁的「客戶專區」：[club.leica-camera.com](http://club.leica-camera.com)

## 執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！因此，在韌體更新期間，您需要特別注意以下提示：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出電池！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿卸下鏡頭！

### 提示

- 電池的電力不足時，會出現警告訊息。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在**相機資訊**子菜單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

## 準備工作

- ▶ 充滿電並裝入電池
- ▶ 刪除記憶卡中的所有韌體文件
  - 建議備份記憶卡上的所有記錄，然後在相機中將其格式化。  
(注意：檔案丟失！當記憶卡格式化時，卡內的全部檔案都會丟失。)
- ▶ 下載最新的韌體
- ▶ 存儲至記憶卡
  - 韌體文件應存儲在記憶卡的最頂層（而不是子目錄中）。
- ▶ 將記憶卡插入相機
- ▶ 開啟相機

## 更新相機的韌體

- ▶ 進行準備
- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
- ▶ 選擇**Camera Firmware Version**
- ▶ 選擇**開始更新**
  - 該菜單項目僅當記憶卡上有當前的韌體文件時可用。
  - 出現一個有關更新信息的對話方塊。
- ▶ 檢測版本信息
- ▶ 選擇
  - 更新自動開始。
  - 成功操作後出現一個相應的提示信息，相機並重新開啟。

### 提示

- 重啟後必須重新設置日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。

